

dynabook
REGZA PC D731 

モデル名/型番	D731/T9DW (リュクスホワイト) PD731T9DBFW	D731/T9DB (プレジャスブラック) PD731T9DBFB	D731/T9DR (シャイニーレッド) PD731T9DBFR	D731/T7DW (リュクスホワイト) PD731T7DBFW	D731/T7DB (プレジャスブラック) PD731T7DBFB	D731/T7DR (シャイニーレッド) PD731T7DBFR	D731/T5DW (リュクスホワイト) PD731T5DSFW	D731/T5DB (プレジャスブラック) PD731T5DSFB	D731/T5DR (シャイニーレッド) PD731T5DSFR
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)								
CPU	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー			インテル® Core™ i5-2430M プロセッサー			インテル® Pentium® プロセッサー B950		
	動作周波数 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.10GHz)			2.40GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3GHz)			2.10GHz		
チップセット	モバイル インテル® HM65 Expressチップセット								
メモリ	標準/最大 8GB(4GB×2)/8GB(※3)			4GB(2GB×2)/8GB(※4)					
	仕様 PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5)								
表示機能	ディスプレイ 23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット(※6)(※7)								
	グラフィック アクセラレーター(※8) インテル® HD グラフィックス 3000(CPUに内蔵)			インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵)					
入力装置	本体キーボード 106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式								
	マウス 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス								
補助記憶装置	ハードディスク 2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※9)			1TB(7,200rpm、Serial ATA対応)(※9)					
	光学ドライブ ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチ ドライブ機能対応)			ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)		
通信機能	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)								
	無線LAN(※10) IEEE802.11b/g/n準拠(※11)								
TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2(※12)						地上デジタルTVチューナー×1(※14)		
	地上デジタルTVチューナー×1(今スグTV)(※13)								
サウンド機能(※15)	オンキヨー製ステレオスピーカー、 サブウーファーム、モノラルマイク			オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク					
主なインターフェース	USB2.0×4(※16)、USB3.0×2(※17)、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※18)、D4映像入力端子×1(※19)								
Webカメラ	有効画素数 約130万画素								
外形寸法(突起部含まず)	約562(幅)×190(奥行)×439(高さ)mm								
質量(※20)	約9.5kg								
主な付属品	Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 リモコン(※21)、ワイヤレスキーボード(※22)、 横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス(※23)、 B-CASカード 他					
	保証 あり(1年)(※24)								
主なアプリケーション	Adobe® Photoshop® Elements 9、 Adobe® Premiere® Elements 9			Microsoft® Office Home and Business 2010					

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。本機では8GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。

※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※8. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。

※9. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としては約16GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTF5フォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※10. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※11. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※12. 内蔵のTVチューナーで地上アナログ放送、BS/CS(アナログ)放送を視聴することはできません。

※13. 今スグTV機能ではBS/CSデジタル放送を視聴することはできません。

※14. 内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送/アナログ放送)を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。

※15. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※16. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※17. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※18. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。

※19. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows®上で表示/取り込みを行うことはできません。

※20. 主な付属品を含みません。

※21. 電池(単4形)2個付属。

※22. 電池(単3形)2個付属。

※23. 電池(単3形)1個付属。

※24. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。



モデル名/型番		D711/T3DW (リュクスホワイト) PD711T3DSFW	D711/T3DB (プレジヤスブラック) PD711T3DSFB
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー B800	
	動作周波数	1.50GHz	
チップセット		モバイル インテル® HM65 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	4GB (2GB×2)/8GB (※3)	
	仕様	PC3-10600 (DDR3-1333) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)	
表示機能	ディスプレイ	21.5型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView液晶 1,920×1,080ドット (※5) (※6)	
	グラフィックアクセラレーター (※7)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)	
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm、ワイヤレス方式	
	マウス	横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス	
補助記憶装置	ハードディスク	1TB (7,200rpm、Serial ATA対応) (※8)	
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書き込み対応)	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)	
	無線LAN (※9)	IEEE802.11b/g/n準拠 (※10)	
TVチューナー		地上デジタルTVチューナー×1 (※11)	
サウンド機能 (※12)		オンキヨー製ステレオスピーカー	
主なインターフェース		USB2.0×4 (※13)、USB3.0×2 (※14)、LAN (RJ45) ×1、HDMI入力端子×1 (※15)、D4映像入力端子×1 (※16)	
外形寸法 (突起部含まず)		約531 (幅) × 190 (奥行) × 405 (高さ) mm	
質量 (※17)		約8.5kg	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン (※18)、ワイヤレスキーボード (※19)、横スクロール機能付きワイヤレスレーザーマウス (※20)、B-CAS カード 他	
保証		あり (1年) (※21)	
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010	

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。

※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。

※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※6. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。

※7. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。

※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約15GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※9. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※10. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。

※11. 内蔵のTVチューナーでBS (デジタル放送/アナログ放送) やCS (デジタル放送/アナログ放送) を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。

※12. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※13. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※14. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※15. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。

※16. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows®上で表示/取り込みを行うことはできません。

※17. 主な付属品を含みません。

※18. 電池 (単4形) 2個付属。

※19. 電池 (単3形) 2個付属。

※20. 電池 (単3形) 1個付属。

※21. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。