



モデル名/型番		T752/T8FW (ライトシルバー) PT752T8FBFW	T752/T8FB (ダークシルバー) PT752T8FBFB
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)	
CPU		第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサ	
	動作周波数	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz)	
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	8GB(4GB×2)/16GB(※3)	
	仕様	PC3-12800(DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4)	
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※5) (※6)	
	グラフィックアクセラレーター(※7)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵) (※8)	
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm	
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド(タッチパッド)	
	ワンタッチ操作ボタン	節電(eco) ボタン 他	
	マウス	ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)	
補助記憶装置	ハードディスク	1TB(5,400rpm、Serial ATA対応) (※9)	
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	
	無線LAN(※10)	IEEE802.11b/g/n準拠(※11)	
	ワイヤレス・ディスプレイ(※10)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※12)	
TVチューナー		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2	
サウンド機能(※8)(※13)		harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	
主なインターフェース		USB3.0×4(※14)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※15)	
Webカメラ		有効画素数 約100万画素	
電源	バッテリー駆動時間(※16)(※17)	約4.1時間	
外形寸法(突起部含まず)		約385.0(幅)×252.5(奥行)×27.7~31.4(高さ) mm	
質量(※18)		約2.7kg	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、リモコン(※19)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※20)、B-CAS カード 他 Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD	
保証		あり(1年/海外保証(制限付)を含む)	
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010 (SP1適用済み) Adobe® Photoshop® Elements 10、Adobe® Premiere® Elements 10	

- ※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
- ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
- ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。
- ※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。
- ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ※6. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度は好みによって調整してご使用ください。
- ※7. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。
- ※8. ピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合やTV番組の録画を行う場合、ピークシフトコントロールを一時的に、無効にすることをおすすめします。
- ※9. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約20GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTF5フォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

- ※10. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
- ※11. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
- ※12. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
- ※13. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
- ※14. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※15. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- ※16. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
- ※17. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
- ※18. バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。
- ※19. 電池(単4形)2個付属。
- ※20. 電池(単3形)1個付属。



モデル名/型番		T852/D8FB (ダークシルバー) PT852D8FBFB
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)
CPU		第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサー
	動作周波数	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz)
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット
メモリ	標準/最大	8GB (4GB×2)/16GB (※3)
	仕様	PC3-12800 (DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 (※4)
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド (16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット (※5) (※6) グラスレス3D対応
	グラフィックアクセラレーター (※7)	NVIDIA® GeForce® GT 640M (※8)
入力装置	本体キーボード	106キー (JIS配列準拠) (テンキー付き)、キーピッチ: 19mm、キーストローク: 1.5mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きクリックパッド (タッチパッド)
	ワンタッチ操作ボタン	3Dボタン 他
	マウス	ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続)
補助記憶装置	ハードディスク	1TB (5,400rpm、Serial ATA対応) (※9)
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識)
	無線LAN (※10)	IEEE802.11b/g/n準拠 (※11)
	Bluetooth (※10)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 (※12) (※13)
TVチューナー		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2
サウンド機能 (※8) (※14)		harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク
主なインターフェース		USB3.0×4 (※15)、RGB (15ピン ミニD-sub 3段) ×1、LAN (RJ45) ×1、HDMI出力端子×1 (※16)
Webカメラ		有効画素数 約100万画素
電源	バッテリー駆動時間 (※17) (※18)	約2.2時間
外形寸法 (突起部含まず)		約385.0 (幅) × 252.5 (奥行) × 29.8~33.6 (高さ) mm
質量 (※19)		約3.0kg
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック (本体装着済み)、リモコン (※20)、ワイヤレスマウス (レーザー方式、USB接続) (※21)、B-CAS カード 他 ----- Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD
保証		あり (1年/海外保証 (制限付) を含む)
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010 (SP1適用済み) Adobe® Photoshop® Elements 10、Adobe® Premiere® Elements 10

※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。  
 ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。  
 ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ (オプション) を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。  
 ※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差がシングルチャネル動作となります。  
 ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示 (画素) が存在することがあります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
 ※6. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。  
 ※7. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。  
 ※8. ピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合やTV番組の録画を行う場合、ピークシフトコントロールを一時的に、無効にすることをおすすめします。

※9. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約20GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。  
 ※10. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。  
 ※11. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA (AES) /WPA2 (AES) に設定する必要があります。  
 ※12. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。  
 ※13. 2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。  
 ※14. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。  
 ※15. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※16. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※17. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ (周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。  
 ※18. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。  
 ※19. バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。  
 ※20. 電池 (単4形) 2個付属。  
 ※21. 電池 (単3形) 1個付属。



モデル名/型番		T552/58FW (リュクスホワイト) PT55258FBFW	T552/58FB (プレシャスブラック) PT55258FBFB	T552/58FK (シャンパンゴールド) PT55258FBFK	T552/58FR (ルビーロゼ) PT55258FBFR
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2) (※3) Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)			
CPU		第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサ			
	動作周波数	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz)			
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット			
メモリ	標準/最大	8GB(4GB×2)/16GB(※4)			
	仕様	PC3-12800(DDR3-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※5)			
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,366×768ドット(※6) (※7)			
	グラフィックアクセラレーター(※8)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)(※9)			
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド			
	マウス	ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)			
補助記憶装置	ハードディスク	750GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※10)			
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)			
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)			
	無線LAN(※11)	IEEE802.11b/g/n準拠(※12)			
	ワイヤレス・ディスプレイ(※11)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※13)			
サウンド機能(※9)(※14)		HDステレオスピーカー、モノラルマイク			
主なインターフェース		USB2.0×1(※15)、USB3.0×2(※16)、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1(※17)			
Webカメラ		有効画素数 約100万画素			
電源	バッテリー駆動時間(※18)(※19)	約5.2時間			
外形寸法(突起部含まず)		約380.0(幅)×242.0(奥行)×29.0~33.4(高さ)mm			
質量(※20)		約2.5kg			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、ワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※21) 他			
保証		あり(1年/海外保証(制限付)を含む)			
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010 (SP1適用済み)			

※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。  
 ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。  
 ※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32 ビット版 (SP1) を選択した場合は、リカバリーが必要で  
 必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。  
 ※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、  
 あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着して  
 ください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。  
 ただし、Windows® 7 Home Premium 32 ビット版 (SP1) では、OSが使用可能な領域は最大  
 3GBとなります。  
 ※5. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した  
 場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングル  
 チャネル動作となります。  
 ※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点  
 灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効  
 ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の  
 割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。  
 これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
 ※7. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整  
 してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。  
 ※8. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。  
 また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、  
 より高い性能が発揮されます。  
 ※9. ビークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラ  
 フィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴す  
 る場合やTV番組の録画を行う場合、ビークシフトコントロールを一時的に、無効にすることを  
 おすすめします。

※10. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として  
 約2GB、リカバリー領域として約25GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています  
 (NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー  
 領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。  
 ※11. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける  
 場合があります。  
 ※12. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を  
 行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。  
 ※13. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレ  
 イに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力  
 可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護  
 処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で  
 伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合が  
 あります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照して  
 ください。  
 ※14. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。  
 ※15. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※16. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※17. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応  
 機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※18. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電  
 の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。  
 ※19. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。  
 ※20. バッテリーパック以外の主な付属品は含まれません。  
 ※21. 電池(単3形)1個付属。



モデル名/型番		D732/T9FW (リュクスホワイト) PD732T9FBFW	D732/T9FB (プレシャスブラック) PD732T9FBFB	D732/T9FR (シャイニーレッド) PD732T9FBFR	D732/T7FW (リュクスホワイト) PD732T7FBFW	D732/T7FB (プレシャスブラック) PD732T7FBFB	D732/T7FR (シャイニーレッド) PD732T7FBFR
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み) (※1) (※2)					
CPU		第3世代 インテル® Core™ i7-3610QM プロセッサ					
	動作周波数	2.30GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大3.30GHz)					
チップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット					
メモリ	標準/最大	8GB(4GB×2)/16GB(※3)					
	仕様	PC3-12800(DDR3-1600) 対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※4)					
表示機能	ディスプレイ	23.0型ワイド(16:9) FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶(省電力LED/バックライト) 1,920×1,080ドット(※5) (※6)					
	グラフィックアクセラレーター(※7)	インテル® HD グラフィックス 4000(CPUに内蔵)					
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、ワイヤレス方式					
	マウス	横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)					
補助記憶装置	ハードディスク	2TB(5,000rpm、Serial ATA対応)(※8)					
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)					
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)					
	無線LAN(※9)	IEEE802.11b/g/n準拠(※10)					
	ワイヤレス・ディスプレイ(※9)	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応(※11)					
TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2						
	地上デジタル放送対応TVチューナー×1(今スグTV)(※12)	—					
サウンド機能(※13) (※14)	オンキヨー製ステレオスピーカー、サブウーファー、モノラルマイク	オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク					
主なインターフェース	USB2.0×2(※15)、USB3.0×4(※16)、LAN(RJ45)×1、HDMI入力端子×1(※17)、D4映像入力端子×1(※18)						
Webカメラ	有効画素数 約100万画素						
外形寸法(突起部含まず)	約562(幅)×190(奥行)×439(高さ)mm						
質量(※19)	約9.5kg						
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン(※20)、ワイヤレスキーボード(※20)、横スクロール機能付きワイヤレスマウス(レーザー方式、USB接続)(※20)、B-CAS カード 他						
	Adobe® Photoshop® Elements 10 & Adobe® Premiere® Elements 10 インストール用DVD						
保証	あり(1年)(※21)						
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010 (SP1適用済み)						
	Adobe® Photoshop® Elements 10、Adobe® Premiere® Elements 10						

※1. Windows® 7 Home Premium (SP1) では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。  
 ※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。  
 ※3. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。  
 ※4. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。  
 ※5. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
 ※6. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。  
 ※7. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。  
 ※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約20GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。  
 ※9. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。  
 ※10. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※11. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。  
 ※12. 今スグTVでは、地上デジタル放送(データ放送を除く)の視聴が可能です。BS/110度CS放送の視聴やデータ放送の視聴、および番組を録画する場合はQosmio AV Centerを利用してください。  
 ※13. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。  
 ※14. ピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合やTV番組の録画を行う場合、ピークシフトコントロールを一時的に、無効にすることをおすすめします。  
 ※15. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※16. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。  
 ※17. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。また、Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。  
 ※18. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows®上で表示/取り込みを行うことはできません。  
 ※19. 主な付属品を含みません。  
 ※20. 電池(単4形)2個付属。  
 ※21. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。